

**În ATENȚIA personalului care  
utilizează contoare electronice monofazate/trifazate de energie electrică  
tip CERM1/CERT/CERS (CONTOR ENEL)**

Adresele afișate de contor în regimul de afișare **normal** vor avea următoarele semnificații în funcție de tariful programat:

1. Pentru **Tarif CR / Tarif D** (monom nediferențiat, denumit popular „standard”):

nr. crt.	identificator numeric (Cod OBIS)	EXPLICATIE
1		Testarea afișajului prin activarea tuturor segmentelor
2	<b>0.9.2</b>	Data curentă
3	<b>0.9.1</b>	Ora curentă
4	<b>1.8.0</b>	Index energie activa totală consumată din SEN
5	<b>1.6.0</b>	Putere maximă absorbită din SEN
6	<b>3.8.0</b>	Index energie reactiva consumată din SEN
7	<b>4.8.0</b>	Index energie reactiva debitată în SEN

2. Pentru **Tarif CR2** (monom diferențiat pe 2 zone orare - zi, noapte și week-end):

nr. crt.	identificator numeric (Cod OBIS)	EXPLICATIE
1		Testarea afișajului prin activarea tuturor segmentelor
2	<b>0.9.2</b>	Data curentă
3	<b>0.9.1</b>	Ora curentă
4	<b>1.8.0</b>	Index energie activa totală consumată din SEN
5	<b>1.6.0</b>	Putere maximă absorbită din SEN
6	<b>1.8.1</b>	Index energie activa consumată din SEN în intervalul de <b>noapte și week-end</b>
7	<b>1.8.2</b>	Index energie activa consumată din SEN în intervalul de <b>zi</b>
8	<b>3.8.0</b>	Index energie reactiva consumată din SEN
9	<b>4.8.0</b>	Index energie reactiva debitată în SEN

3. Pentru **Tarif CR3** (monom diferențiat pe 3 zone orare – gol, normal, varf):

nr. crt.	identificator numeric (Cod OBIS)	EXPLICATIE
1		Testarea afișajului prin activarea tuturor segmentelor
2	<b>0.9.2</b>	Data curentă
3	<b>0.9.1</b>	Ora curentă
4	<b>1.8.0</b>	Index energie activa totală consumată din SEN
5	<b>1.6.0</b>	Putere maximă absorbită din SEN
6	<b>1.8.1</b>	Index energie activa consumată din SEN în intervalul de <b>normal</b>
7	<b>1.8.2</b>	Index energie activa consumată din SEN în intervalul de <b>varf</b>
8	<b>1.8.3</b>	Index energie activa consumată din SEN în intervalul de <b>gol</b>
9	<b>3.8.0</b>	Index energie reactiva consumată din SEN
10	<b>4.8.0</b>	Index energie reactiva debitată în SEN

4. Pentru **Tarif E-AP** (eligibil - autoproducător):

nr. crt.	identificator numeric (Cod OBIS)	EXPLICATIE
1		Testarea afișajului prin activarea tuturor segmentelor
2	<b>0.9.2</b>	Data curentă
3	<b>0.9.1</b>	Ora curentă
4	<b>1.8.0</b>	Index energie activa totală consumată din SEN
5	<b>1.6.0</b>	Putere maximă absorbită din SEN
6	<b>2.8.0</b>	Index energie activa totală debitată în SEN
7	<b>2.6.0</b>	Putere maximă debitata in SEN
8	<b>3.8.0</b>	Index energie reactiva consumată din SEN
9	<b>4.8.0</b>	Index energie reactiva debitată în SEN