

**În ATENȚIA personalului care  
utilizează contoare electronice monofazate de energie electrică  
tip CEEM16**

Adresele afișate de contor vor avea următoarele semnificații în funcție de tariful programat:

1. Pentru **Tarif CR** (monom nediferențiat, denumit popular „standard”):

nr. crt.	Mărime afișată	EXPLICAȚII
1	<b>1W*</b>	Index energie activa consumată din SEN
2	<b>1P*</b>	Putere maximă absorbită din SEN

2. Pentru **Tarif CR2** (monom diferențiat pe 2 zone orare - zi, noapte și week-end):

nr. crt.	Mărime afișată	EXPLICAȚII
1	Data și ora curentă	Data și ora curentă
2	<b>W*</b>	Index energie activa totală consumată din SEN
3	<b>1W*</b>	Index energie activa consumată din SEN în intervalul de <b>noapte și week-end</b>
4	<b>1P*</b>	Putere maximă absorbită din SEN înregistrată în intervalul de <b>noapte și week-end</b>
5	<b>2W*</b>	Index energie activa consumată din SEN în intervalul de <b>zi</b>
6	<b>2P*</b>	Putere maximă absorbită din SEN înregistrată în intervalul de <b>zi</b>

3. Pentru **Tarif CR3** (monom diferențiat pe 3 zone orare – gol, normal, varf):

nr. crt.	Mărime afișată	EXPLICAȚII
1	Data și ora curentă	Data și ora curentă
2	<b>W*</b>	Index energie activa totală consumată din SEN
3	<b>1W*</b>	Index energie activa consumată din SEN în intervalul de <b>normal</b>
4	<b>1P*</b>	Putere maximă absorbită din SEN înregistrată în intervalul de <b>normal</b>
5	<b>2W*</b>	Index energie activa consumată din SEN în intervalul de <b>varf</b>
6	<b>2P*</b>	Putere maximă absorbită din SEN înregistrată în intervalul de <b>varf</b>
7	<b>3W*</b>	Index energie activa consumată din SEN în intervalul de <b>gol</b>
8	<b>3P*</b>	Putere maximă absorbită din SEN înregistrată în intervalul de <b>gol</b>

**ATENȚIE!** adresele care conțin semnul “\*” se referă la perioada curentă de contorizare. Dacă semnul lipsește, măsurile se referă la valorile memorate la data ultimei autocitiri (*datele din luna anterioară*).  
Data de autocitire este data de 01 ale fiecărei luni calendaristice ora 00:00:00