

**În ATENȚIA personalului care  
utilizează contoare electronice de energie electrică  
tip ACE6000**

Adresele afișate de contor în regimul de afișare **normal** vor avea următoarele semnificații în funcție de tariful programat:

1. Pentru **Tarif A33**:

nr. crt.	Identificator numeric	EXPLICATIE
1		Testarea afișajului prin activarea tuturor segmentelor
2	<b>0.9.2</b>	Data curentă
3	<b>0.9.1</b>	Ora curentă
4	<b>1.8.0</b>	Index energie activa totală consumată din SEN
5	<b>1.8.0.x</b>	Index energie activă „autocitită” totală consumată din SEN
6	<b>1.8.1</b>	Index energie activa consumată din SEN în intervalul de <b>normal</b>
7	<b>1.8.1.x</b>	Index energie activa „autocitită” consumată din SEN în intervalul de <b>normal</b>
8	<b>1.6.1</b>	Putere maximă absorbită din SEN înregistrată în intervalul de <b>normal</b> / data / ora
9	<b>1.6.1.x</b>	Putere maximă absorbită din SEN „autocitită” înregistrată în intervalul de <b>normal</b> / data / ora
10	<b>1.8.2</b>	Index energie activa consumată din SEN în intervalul de <b>varf</b>
11	<b>1.8.2.x</b>	Index energie activa „autocitită” consumată din SEN în intervalul de <b>varf</b>
12	<b>1.6.2</b>	Putere maximă absorbită din SEN înregistrată în intervalul de <b>varf</b> / data / ora
13	<b>1.6.2.x</b>	Putere maximă absorbită din SEN „autocitită” înregistrată în intervalul de <b>varf</b> / data / ora
14	<b>1.8.3</b>	Index energie activa consumată din SEN în intervalul de <b>gol</b>
15	<b>1.8.3.x</b>	Index energie activa „autocitită” consumată din SEN în intervalul de <b>gol</b>
16	<b>1.6.3</b>	Putere maximă absorbită din SEN înregistrată în intervalul de <b>gol</b> / data / ora
17	<b>1.6.3.x</b>	Putere maximă absorbită din SEN „autocitită” înregistrată în intervalul de <b>gol</b> / data / ora
18	<b>3.8.0</b>	Index energie reactivă consumată din SEN
19	<b>3.8.0.x</b>	Index energie reactivă consumată din SEN „autocitită”
20	<b>4.8.0</b>	Index energie reactivă debitată în SEN
21	<b>4.8.0.x</b>	Index energie reactivă debitată în SEN „autocitită”

**ATENȚIE!** adresele care sunt precedate de caracterele „.x” reprezintă valori „autocitite” și se referă la valorile memorate la data ultimei autocitiri (*datele din luna anterioară*).

Data de autocitire este data de 01 ale fiecărei luni ora 00:00:00

2. Pentru **Tarif A33-Autoproducător**:

nr. crt.	Identificator numeric	EXPLICATIE
1		Testarea afișajului prin activarea tuturor segmentelor
2	<b>0.9.2</b>	Data curentă
3	<b>0.9.1</b>	Ora curentă
4	<b>1.8.0</b>	Index energie activa totală consumată din SEN
5	<b>1.8.0.x</b>	Index energie activă „ <i>autocitită</i> ” totală consumată din SEN
6	<b>1.8.1</b>	Index energie activa consumată din SEN în intervalul de <b>normal</b>
7	<b>1.8.1.x</b>	Index energie activa „ <i>autocitită</i> ” consumată din SEN în intervalul de <b>normal</b>
8	<b>1.6.1</b>	Putere maximă absorbită din SEN înregistrată în intervalul de <b>normal</b> / data / ora
9	<b>1.6.1.x</b>	Putere maximă absorbită din SEN „ <i>autocitită</i> ” înregistrată în intervalul de <b>normal</b> / data / ora
10	<b>1.8.2</b>	Index energie activa consumată din SEN în intervalul de <b>varf</b>
11	<b>1.8.2.x</b>	Index energie activa „ <i>autocitită</i> ” consumată din SEN în intervalul de <b>varf</b>
12	<b>1.6.2</b>	Putere maximă absorbită din SEN înregistrată în intervalul de <b>varf</b> / data / ora
13	<b>1.6.2.x</b>	Putere maximă absorbită din SEN „ <i>autocitită</i> ” înregistrată în intervalul de <b>varf</b> / data / ora
14	<b>1.8.3</b>	Index energie activa consumată din SEN în intervalul de <b>gol</b>
15	<b>1.8.3.x</b>	Index energie activa „ <i>autocitită</i> ” consumată din SEN în intervalul de <b>gol</b>
16	<b>1.6.3</b>	Putere maximă absorbită din SEN înregistrată în intervalul de <b>gol</b> / data / ora
17	<b>1.6.3.x</b>	Putere maximă absorbită din SEN „ <i>autocitită</i> ” înregistrată în intervalul de <b>gol</b> / data / ora
18	<b>5.8.0</b>	Index energie reactivă Q1
19	<b>5.8.0.x</b>	Index energie reactivă Q1 „ <i>autocitită</i> ”
20	<b>6.8.0</b>	Index energie reactivă Q2
21	<b>6.8.0.x</b>	Index energie reactivă Q2 „ <i>autocitită</i> ”
22	<b>7.8.0</b>	Index energie reactivă Q3
23	<b>7.8.0.x</b>	Index energie reactivă Q3 „ <i>autocitită</i> ”
24	<b>8.8.0</b>	Index energie reactivă Q4
25	<b>8.8.0.x</b>	Index energie reactivă Q4 „ <i>autocitită</i> ”
26	<b>2.8.1</b>	Index energie activa debitată în SEN în intervalul de <b>normal</b>
27	<b>2.8.1.x</b>	Index energie activa „ <i>autocitită</i> ” debitată în SEN în intervalul de <b>normal</b>
28	<b>2.8.2</b>	Index energie activa debitată în SEN în intervalul de <b>varf</b>
29	<b>2.8.2.x</b>	Index energie activa „ <i>autocitită</i> ” debitată în SEN în intervalul de <b>varf</b>
30	<b>2.8.3</b>	Index energie activa debitată în SEN în intervalul de <b>gol</b>
31	<b>2.8.3.x</b>	Index energie activa „ <i>autocitită</i> ” debitată în SEN în intervalul de <b>gol</b>

**ATENȚIE!** adresele care sunt precedate de caracterele „.x” reprezintă valori „*autocitite*” și se referă la valorile memorate la data ultimei autocitiri (*datele din luna anterioară*).

Data de autocitire este data de 01 ale fiecărei luni ora 00:00:00

3. Pentru **Tarif A**, **Tarif B**, **Tarif C** sau **Tarif D**:

nr. crt.	Identificator numeric	EXPLICATIE
1		Testarea afișajului prin activarea tuturor segmentelor
2	<b>0.9.2</b>	Data curentă
3	<b>0.9.1</b>	Ora curentă
4	<b>1.8.0</b>	Index energie activa totală consumată din SEN
5	<b>1.8.0.x</b>	Index energie activă „autocitită” totală consumată din SEN
6	<b>1.8.1</b>	Index energie activa consumată din SEN în intervalul de <b>rest</b>
7	<b>1.8.1.x</b>	Index energie activa „autocitită” consumată din SEN în intervalul de <b>rest</b>
8	<b>1.6.1</b>	Putere maximă absorbită din SEN înregistrată în intervalul de <b>rest</b> / data / ora
9	<b>1.6.1.x</b>	Putere maximă absorbită din SEN „autocitită” înregistrată în intervalul de <b>rest</b> / data / ora
10	<b>1.8.2</b>	Index energie activa consumată din SEN în intervalul de <b>varf</b>
11	<b>1.8.2.x</b>	Index energie activa „autocitită” consumată din SEN în intervalul de <b>varf</b>
12	<b>1.6.2</b>	Putere maximă absorbită din SEN înregistrată în intervalul de <b>varf</b> / data / ora
13	<b>1.6.2.x</b>	Putere maximă absorbită din SEN „autocitită” înregistrată în intervalul de <b>varf</b> / data / ora
14	<b>3.8.0</b>	Index energie reactivă consumată din SEN
15	<b>3.8.0.x</b>	Index energie reactivă consumată din SEN „autocitită”
16	<b>4.8.0</b>	Index energie reactivă debitată în SEN
17	<b>4.8.0.x</b>	Index energie reactivă debitată în SEN „autocitită”

3.1. Pentru **Tarif D**

*la facturare ne lunară* se utilizează valorile curente:

- 1.8.0** Index energie activa totală consumată din SEN
- 3.8.0** Index energie reactivă consumată din SEN
- 4.8.0** Index energie reactivă debitată în SEN

*la facturarea lunară* se utilizează valorile autocitite:

- 1.8.0.x** Index energie activă „autocitită” totală consumată din SEN
- 3.8.0.x** Index energie reactivă consumată din SEN „autocitită”
- 4.8.0.x** Index energie reactivă debitată în SEN „autocitită”

3.2. Pentru **Tarif C**

*la facturare* se utilizează valorile autocitite:

- 1.8.0.x** Index energie activă „autocitită” totală consumată din SEN
- 3.8.0.x** Index energie reactivă consumată din SEN „autocitită”
- 4.8.0.x** Index energie reactivă debitată în SEN „autocitită”
- pentru putere maximul dintre** **1.6.1.x** Putere maximă absorbită din SEN „autocitită” înregistrată în intervalul de **rest**
- 1.6.2.x** Putere maximă absorbită din SEN „autocitită” înregistrată în intervalul de **varf**

**ATENȚIE!** adresele care sunt precedate de caracterele „,x” reprezintă valori „autocitite” și se referă la valorile memorate la data ultimei autocitiri (*datele din luna anterioară*).

Data de autocitire este data de 01 ale fiecărei luni ora 00:00

4. Pentru **Tarif E1 sau CR2:**

nr. crt.	Identificator numeric	EXPLICATIE
1		Testarea afișajului prin activarea tuturor segmentelor
2	<b>0.9.2</b>	Data curentă
3	<b>0.9.1</b>	Ora curentă
4	<b>1.8.0</b>	Index energie activa totală consumată din SEN
5	<b>1.8.0.x</b>	Index energie activă „autocitită” totala consumată din SEN
6	<b>1.8.1</b>	Index energie activa consumată din SEN în intervalul de <b>noapte si week-end</b>
7	<b>1.8.1.x</b>	Index energie activa „autocitită” consumată din SEN în intervalul de <b>noapte si week-end</b>
8	<b>1.6.1</b>	Putere maximă absorbită din SEN înregistrată în intervalul de <b>noapte si week-end</b>
9	<b>1.6.1.x</b>	Putere maximă absorbită din SEN „autocitită” înregistrată în intervalul de <b>noapte si week-end</b>
10	<b>1.8.2</b>	Index energie activa consumată din SEN în intervalul de <b>zi</b>
11	<b>1.8.2.x</b>	Index energie activa „autocitită” consumată din SEN în intervalul de <b>zi</b>
12	<b>1.6.2</b>	Putere maximă absorbită din SEN înregistrată în intervalul de <b>zi</b>
13	<b>1.6.2.x</b>	Putere maximă absorbită din SEN „autocitită” înregistrată în intervalul de <b>zi</b>
14	<b>3.8.0</b>	Index energie reactivă consumată din SEN
15	<b>3.8.0.x</b>	Index energie reactivă consumată din SEN „autocitită”
16	<b>4.8.0</b>	Index energie reactivă debitată în SEN
17	<b>4.8.0.x</b>	Index energie reactivă debitată în SEN „autocitită”

**ATENȚIE!** adresele care sunt precedate de caracterele „.x” reprezintă valori „autocitite” și se referă la valorile memorate la data ultimei autocitiri (*datele din luna anterioară*).  
Data de autocitire este data de 01 ale fiecărei luni ora 00:00

5. Pentru **Tarif E2:**

nr. crt.	identificator numeric	EXPLICATIE
1		Testarea afișajului prin activarea tuturor segmentelor
2	<b>0.9.2</b>	Data curentă
3	<b>0.9.1</b>	Ora curentă
4	<b>1.8.0</b>	Index energie activa totală consumată din SEN
5	<b>1.8.0.x</b>	Index energie activă „autocitită” totala consumată din SEN
6	<b>1.8.1</b>	Index energie activa consumată din SEN în intervalul de <b>noapte</b>
7	<b>1.8.1.x</b>	Index energie activa „autocitită” consumată din SEN în intervalul de <b>noapte</b>
8	<b>1.6.1</b>	Putere maximă absorbită din SEN înregistrată în intervalul de <b>noapte</b>
9	<b>1.6.1.x</b>	Putere maximă absorbită din SEN „autocitită” înregistrată în intervalul de <b>noapte</b>
10	<b>1.8.2</b>	Index energie activa consumată din SEN în intervalul de <b>zi</b>
11	<b>1.8.2.x</b>	Index energie activa „autocitită” consumată din SEN în intervalul de <b>zi</b>
12	<b>1.6.2</b>	Putere maximă absorbită din SEN înregistrată în intervalul de <b>zi</b>
13	<b>1.6.2.x</b>	Putere maximă absorbită din SEN „autocitită” înregistrată în intervalul de <b>zi</b>
14	<b>3.8.0</b>	Index energie reactivă consumată din SEN
15	<b>3.8.0.x</b>	Index energie reactivă consumată din SEN „autocitită”
16	<b>4.8.0</b>	Index energie reactivă debitată în SEN
17	<b>4.8.0.x</b>	Index energie reactivă debitată în SEN „autocitită”

**ATENȚIE!** adresele care sunt precedate de caracterele „.x” reprezintă valori „autocitite” și se referă la valorile memorate la data ultimei autocitiri (*datele din luna anterioară*).  
Data de autocitire este data de 01 ale fiecărei luni ora 00:00

6. Pentru **Tarif CR3**:

nr. crt.	Identificator numeric	EXPLICATIE
1		Testarea afișajului prin activarea tuturor segmentelor
2	<b>0.9.2</b>	Data curentă
3	<b>0.9.1</b>	Ora curentă
4	<b>1.8.0</b>	Index energie activa totală consumată din SEN
5	<b>1.8.0.x</b>	Index energie activă „autocitită” totala consumată din SEN
6	<b>1.8.1</b>	Index energie activa consumată din SEN în intervalul de <b>normal</b>
7	<b>1.8.1.x</b>	Index energie activa „autocitită” consumată din SEN în intervalul de <b>normal</b>
8	<b>1.6.1</b>	Putere maximă absorbită din SEN înregistrată în intervalul de <b>normal</b>
9	<b>1.6.1.x</b>	Putere maximă absorbită din SEN „autocitită” înregistrată în intervalul de <b>normal</b>
10	<b>1.8.2</b>	Index energie activa consumată din SEN în intervalul de <b>varf</b>
11	<b>1.8.2.x</b>	Index energie activa „autocitită” consumată din SEN în intervalul de <b>varf</b>
12	<b>1.6.2</b>	Putere maximă absorbită din SEN înregistrată în intervalul de <b>varf</b>
13	<b>1.6.2.x</b>	Putere maximă absorbită din SEN „autocitită” înregistrată în intervalul de <b>varf</b>
14	<b>1.8.3</b>	Index energie activa consumată din SEN în intervalul de <b>gol</b>
15	<b>1.8.3.x</b>	Index energie activa „autocitită” consumată din SEN în intervalul de <b>gol</b>
16	<b>1.6.3</b>	Putere maximă absorbită din SEN înregistrată în intervalul de <b>gol</b>
17	<b>1.6.3.x</b>	Putere maximă absorbită din SEN „autocitită” înregistrată în intervalul de <b>gol</b>
18	<b>3.8.0</b>	Index energie reactivă consumată din SEN
19	<b>3.8.0.x</b>	Index energie reactivă consumată din SEN „autocitită”
20	<b>4.8.0</b>	Index energie reactivă debitată în SEN
21	<b>4.8.0.x</b>	Index energie reactivă debitată în SEN „autocitită”

**ATENȚIE!** adresele care sunt precedate de caracterele „x” reprezintă valori „autocitite” și se referă la valorile memorate la data ultimei autocitiri (*datele din luna anterioară*).  
Data de autocitire este data de 01 ale fiecărei luni ora 00:00

7. Pentru Consumator **Eligibil –Autoproducător,**  
**Puncte de schimb,**  
**Linii electrice,**  
**Transformatoare de putere:**

nr. crt.	Identificator numeric	EXPLICATIE
1		Testarea afișajului prin activarea tuturor segmentelor
2	<b>0.9.2</b>	Data curentă
3	<b>0.9.1</b>	Ora curentă
4	<b>1.8.0</b>	Index energie activa totală consumată din SEN
5	<b>1.8.0.x</b>	Index energie activă „autocitită” totala consumată din SEN
6	<b>5.8.0</b>	Index energie reactivă Q1
7	<b>5.8.0.x</b>	Index energie reactivă Q1 „autocitită”
8	<b>6.8.0</b>	Index energie reactivă Q2
9	<b>6.8.0.x</b>	Index energie reactivă Q2 „autocitită”
10	<b>7.8.0</b>	Index energie reactivă Q3
11	<b>7.8.0.x</b>	Index energie reactivă Q3 „autocitită”
12	<b>8.8.0</b>	Index energie reactivă Q4
13	<b>8.8.0.x</b>	Index energie reactivă Q4 „autocitită”
14	<b>2.8.0</b>	Index energie activa totala debitată in SEN
15	<b>2.8.0.x</b>	Index energie activa „autocitită” totala debitată in SEN

**ATENȚIE!** adresele care sunt precedate de caracterele „x” reprezintă valori „autocitite” și se referă la valorile memorate la data ultimei autocitiri (*datele din luna anterioară*).  
Data de autocitire este data de 01 ale fiecărei luni ora 00:00